



## Technische Daten Osram PrevaLED Coin MR16 G2 36.9W 4300lm 40D - 830 Warmweiß

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer                   | 245629                       |
| EAN                             | 4052899621480                |
| Herstellercode                  | 4052899621480                |
| Marke                           | Osram                        |
| Herstellername                  | PL-CN111-COB-4300-830-40D-G2 |
| Menge in der Originalverpackung | 12                           |
| Budgetlight All-in Garantie     | 2 Jahre                      |

### Technische Informationen

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 0                 |
| Watt                                    | 36.7W             |
| Lichtstrom (Lumen)                      | 4000lm            |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)            | 124               |
| Farbe des Gehäuses                      | Weiß              |
| Produkttyp                              | Zubehör - Anderes |

### Produktinformationen

|               |          |
|---------------|----------|
| Product Serie | PrevaLED |
|---------------|----------|

### Masse

|            |     |
|------------|-----|
| Länge (mm) | 110 |
|------------|-----|

|           |     |
|-----------|-----|
| Höhe (mm) | 110 |
|-----------|-----|

|             |    |
|-------------|----|
| Breite (mm) | 52 |
|-------------|----|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Durchmesser (mm) | 110 |
|------------------|-----|

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**